

微電腦電子鐘

MODEL:TD-168

1. 電 源:AC-110V 50/60HZ DC-12V or DC-24V
2. 構 造:石英振盪/LSI 計時, LED 顯示 24 小時制, CPU 程式控制
3. 時間精度:月誤差 + 5 秒, 平均溫度 25 度 C
4. 消耗電流:平時 2.4W/動作中 5W, 停電中 40mW
5. 停電保護:記憶設定時間為永久保存, 標準時間可維持(850)小時以上
6. 音頻輸出:最大 50mV
7. 監聽設備:附監聽喇叭及開關
8. 定時方法:不用任何工具即可輸入或修改(金屬按鈕盤*12 鍵+功能鍵*4 鍵)
9. 定時模式:整年度之作息時間可設定為 10 種模式設定其報時時間, 一年之作息時間可依實際需要選擇輸出模式若臨時要增加或刪除或停止報時不用任何工具即可簡易操作。
10. 記憶容量:一分鐘一單位, 動作次數可依需要設定之
11. 報時狀況:平常顯示板隨時顯示下一次之動作時間(報時是幾點幾分上/下課或預備鐘)或播放音樂
12. 程序播放方式:以(週)為重複循環單位亦即每天皆可依須要設定不一樣之作息表每天作息皆可選擇一樣或不一樣
13. 輸出迴路:具 4 迴路控制(具備 3 種不同曲名之聲音, 可區別上/下課及預備鐘)
(放音迴路:能外加收音機/卡式座及 CD 或其它音源作自動放音功能)
14. 記憶檢查:附檢查開關能快速檢查出正確的作息時間表
15. 週期裝置:可選擇連續動作或任何一天\二天 不動作(指鐘聲播放)
16. 假日開關:遇不特定假日可使用單一開關來控制鐘聲播放與否
17. 輸出控制:具備自動及手動裝置
18. 電源控制:REMOTE S. W/面板採用無段安全型觸摸式帶燈開關
19. 自動對時:本機可與打卡鐘與刷卡鐘之時間連線, 每天能自動對時。
20. 本機含 GPS 衛星自動定位接收軟體, GPS 接收天線另購。
21. 適用週休二日及週六或週日不一樣之作息表
22. 尺 寸:270W*90D*365H(mm)

